



МЕДИАКОНВЕРТЕР МК-2М2О

ЭТИКЕТКА

ВТСШ.030105.003 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Медиаконвертер/партия медиаконвертеров МК-2М2О ВТСШ.030105.003
№ _____

1.2 Дата изготовления _____

1.3 Медиаконвертер/партия медиаконвертеров МК-2М2О соответствует комплекту конструкторской документации (КД) ВТСШ.030105.003.

1.4 Медиаконвертер МК-2М2О не является средством измерения.

1.5 Медиаконвертер МК-2М2О по влиянию на безопасность АЭС относится к классу ____ согласно НП-001-15.

1.6 Предприятие-поставщик: ООО «Московский завод «ФИЗПРИБОР».

Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, 7 этаж, офис 729. Телефон: (495) 228-60-19. Факс: (495) 228-60-27.
E-mail: info@fizpribor.ru; Web: www.fizpribor.ru.

Лицензия № ЦО-12-101-11282 выдана Ростехнадзором России 05.07.2019 г.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Медиаконвертер МК-2М2О ВТСШ.030105.003 (далее медиаконвертер МК-2М2О) предназначен для преобразования среды распространения сигнала.

2.2 Питание медиаконвертера МК-2М2О осуществляется от стабилизированного источника питания плюс ($24 \pm 2,4$) В.

2.3 Медиаконвертер МК-2М2О обеспечивает:

- непрерывную круглосуточную работу;
- возможность применения в качестве сетевого коммутатора;
- прием и передачу данных по двум оптическим портам (длина волны 1300 нм, интерфейс 100BASE-FX, тип оптоволокна многомодовый);
- прием и передачу данных по двум портам Ethernet (интерфейс 10/100BASE-T/TX transceivers).

2.4 Потребляемая мощность медиаконвертера МК-2М2О должна быть не более 5,0 Вт.

2.5 Масса медиаконвертера МК-2М2О должна быть не более 0,5 кг.

2.6 Габаритные размеры медиаконвертера МК-2М2О должны быть не более 125x100x46 мм.

2.7 Медиаконвертер МК-2М2О должен нормально функционировать при следующих климатических условиях и других факторах внешней среды:

- 1) интервал температуры от минус 40 до плюс 60 °С;
- 2) относительная влажность воздуха не более 98 % при плюс 35 °С;
- 3) атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входят:

- ✓ Медиаконвертер/партия медиаконвертеров МК-2М2О
ВТСШ.030105.003 – ____ шт.
- ✓ Этикетка ВТСШ.030105.003 ЭТ – 1 шт.

3.2 Изготовитель сохраняет за собой исключительное право внесения изменений в комплектность поставки в связи с особенностями конкретного заказа.

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Срок службы медиаконвертера МК-2М2О с учетом восстановительных работ должен быть не менее 10 лет. По окончании срока службы решение о его продлении принимается специальной комиссией с участием Изготовителя.

4.2 Гарантийный срок – _____

4.3 В случае потери работоспособности ремонт производится Изготовителем.

4.4 Показатель безотказности (средняя наработка на отказ) медиаконвертера МК-2М2О с учетом восстановительных работ, должен быть не менее 500000 часов.

4.5 Средний срок сохраняемости – 3 года со дня получения медиаконвертера МК-2М2О Потребителем, при наличии соответствующей отметки в транспортных документах, соблюдении условий хранения и сохранности заводской упаковки.

4.6 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик медиаконвертера МК-2М2О разделу 2 данной этикетки при соблюдении Потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.7 Переконсервацию по истечении гарантийного срока хранения производить в соответствии с ГОСТ 9.014-78, вариант защиты ВЗ-10.

4.8 Вышеобъявленные гарантийные обязательства не распространяются:

- на медиаконвертеры МК-2М2О, которые ремонтировались или в которые были внесены изменения персоналом, не представляющим Изготовителя;

- на медиаконвертеры МК-2М2О, вышедшие из строя из-за недопустимого изменения напряжения питания, параметров подключения к медиаконвертеру МК-2М2О внешних источников/приёмников сигнала, неправильной эксплуатации, транспортирования, хранения, установки, монтажа или несчастного случая.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Медиаконвертер/партия медиаконвертеров МК-2М2О № _____

- упакован(а) ООО "Московский завод "ФИЗПРИБОР" согласно требованиям, предусмотренным действующей документацией на упаковку;
- отгружен(а) Потребителю в составе другого оборудования.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

дата

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Медиаконвертер/партия медиаконвертеров МК-2М2О № _____

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации, планом качества № _____ и признан(а) годным(ой) к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

дата

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

8.1 Рекламации подлежит медиаконвертер МК-2М2О, в котором в период гарантийного срока при соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации обнаружен преждевременный износ или поломка деталей, а также другие неисправности, вызывающие нарушение работы медиаконвертера МК-2М2О в целом, либо отклонение параметров от указанных в пункте 2 данной этикетки.

8.2 Сведения о рекламациях заносятся в таблицу 2.

8.3 При утере настоящей этикетки рекламации не принимаются.

Таблица 2 – Сведения о рекламациях

Дата	Причина рекламации	№ акта	Должность, ФИО предъявителя	Примечание

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Утилизация медиаконвертера МК-2М2О прямого и косвенного воздействия на жизнь, здоровье людей и окружающую среду не оказывает.

9.2 Порядок утилизации медиаконвертера МК-2М2О определяется Потребителем.

9.3 Медиаконвертер МК-2М2О не содержит цветных и драгоценных материалов, подлежащих учёту.

10 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

